

SmartPSS Liteとは

- 従来のSmartPSSの開発終了に伴い、提供開始した最新版のCCTV監視用ソフトウェアです。
- 従来のSmartPSSと比べ、機能がシンプルになりました。
- 発展的なCCTV監視用ソフトウェアが必要な場合はDSSシリーズをご活用下さい。

◆SmartPSS Lite日本語版の提供については弊社営業or技術社員までお問い合わせください。

SmartPSS Lite 要求スペック (仕様は変更されることがあります)

OS	Windows 8,10,11(64bit)
CPU	Intel Core i5-6500 @ 3.2GHz以上
RAM/ROM	8GB以上/256GB以上
解像度	1280x800以上
登録可能デバイス数	64
カメラチャンネル数	64
最大分割表示数	64

SmartPSS Liteの画面



- ①ソリューション切替
- ・CCTV
 - ・アクセスコントローラ(ACC)
 - ・ACCによる出退勤管理

②CCTVのライブ映像

- ③CCTVの録画映像再生
- ※DVR内HDDやIPC内SD録画データ

④デバイス情報画面

⑤ログ検索画面(システム/機器)

- ⑥イベント設定
- (アラームを受信しポップアップ表示)
- ・サーマル非対応

SmartPSS Liteの画面(デバイス)

SmartPSS lite 新規 デバイス

① 自動検索 + 追加 削除 インポート バックアップ 検索 全デバイス: 2 オンラインデバイス: 1

② 全デバイス

No.	名前	IP	装置タイプ	デバイスモデル	ポート	チャンネル番号	オンラインステータス	SN	③ 操作
1	PV	192.168	ネットワークカメラ	IPC-HDW3549H-AS-PV	37777	1/0/1/1	● オフライン	7HC	✎ ⚙️ ⏪ 🗑️
2	test-NVR	7C0FA	NVR	DHI-NVR5216-8P-I	N/A	7/0/4/2	● オンライン	7C0FA	✎ ⚙️ ⏩ 🗑️

全ページ表示 300

合計2の録画。 << >> 1/1 >> ジャンプ先 ページ ジャンプ

- ①: デバイスの追加、削除、バックアップ
- ②: デバイスリスト、デバイス情報、状態
- ③: デバイスの操作(編集/設定/手動ログイン・ログアウト/削除)

SmartPSS Liteの操作(デバイス追加)

The screenshot shows the SmartPSS Lite web interface. At the top, there are tabs for '新規' (New) and 'デバイス' (Devices). Below the tabs is a search bar and a '+ 追加' (Add) button, which is circled in red and labeled with a red '1'. Below this is a table of devices. Two modal windows are overlaid on the right side, both labeled '追加' (Add) and circled in red with a red '2'. The top modal is for 'IPアドレス登録' (IP Address Registration) and the bottom one is for 'P2P登録' (P2P Registration). Both modals have fields for 'チャンネル名' (Channel Name), '登録モード' (Registration Mode), 'IP' or 'SN', 'ポート' (Port), 'ユーザー名' (Username), and 'パスワード' (Password). The bottom modal has a '追加と続行' (Add and Continue) button circled in red with a red '3', along with '追加' (Add) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

No.	名前	IP	装置タイプ	デバイスモデル	ポート	チャンネル番号
1	PV	192.168	ネットワークカメラ	IPC-HDW3549H-AS-PV	37777	1/0/1/1
2	test-NVR	7C0FA	NVR	DHI-NVR5216-8P-I	N/A	7/0/4/2

- ①: 追加をクリック
- ②: IP/SN+ID、PW、チャンネル名(任意)を入力
- ③: 追加or追加と続行をクリック

SmartPSS Liteの操作(デバイス設定)

No.	名前	IP	装置タイプ	デバイスモデル	ポート	チャンネル番号	オンラインステータス	SN	操作
1	PV	192.168	ネットワークカメラ	IPC-HDW3549H-AS-PV	37777	1/0/1/1	● オフライン	7HC	[✎] [⚙] [↔] [🗑]
2	test-NVR	7C0FA:	NVR	DHI-NVR5216-8P-I	N/A	7/0/4/2	● オンライン	7C0FA:	[✎] [⚙] [↔] [🗑]

デバイスのオンラインステータスが、●オンラインの必要があります。
 対象デバイスの操作[⚙]をクリックすると、ブラウザが起動し、WEBログイン画面が表示されます。
 ※P2P接続の場合、接続の度にURLが変わります。ご注意ください。

SmartPSS Liteの操作(ログ)

SmartPSS lite 新規 ログ
クライアントログ

ログ種別:
システムログ

全て

時刻:
09/06 00:00-09/06 23:59

キーワード:

No.	時間	ユーザー	イベントタイプ	デバイス名
1	2022-09-06 16:23:56	admin	ユーザログイン	
2	2022-09-06 16:23:18	admin	ユーザログアウト	
3	2022-09-06 15:24:14	admin	ユーザログイン	

SmartPSS lite 新規 ログ
デバイスログ

機器:
検索

- 初期設定グループ
- PV
- test-NVR

ログ種別:
全てのタイプ

時刻:
09/06 00:00-09/06 23:59

検索

No.	時間	ユーザー	ログタイプ

左側のツリーから、検索対象を選択

- ・クライアント[PC]
- ・機器[デバイス]

クライアント:

ログの種別、検索期間指定し検索

機器:

検索対象機器、ログ種別、検索期間を指定し検索

SmartPSS Liteの操作(イベント設定)

SmartPSS lite 新規 イベント設定

検索

初期設定グループ

PV

test-NVR

IP PTZ Camera

Channel5

IPC

IP PTZ Camera

IPC-HDBW5442E

IPC2

IP PTZ Camera

チャンネルイベント

ビデオロス

カメラマスキング

動体検知

SMD(人物)

SMD(車両)

オーディオ異常

変異検知

焦点ぼけ検知

IPC外部アラーム

IPCオフライン

HDCVI外部アラーム

火災警報

IVSアラーム

クロスライン

クロス範囲

シーン変更

放置物品

取り除く

顔検知

さまよう

暴動

移動

パーキング

顔認識

オフライン(ブラックリスト)

登録外人物

通常の顔

SMD(人物)

通知 リンクビデオ アラーム出力 防護時間

アラーム音:

Eマップ点滅:

メール送信:

詳細ポップアップ:

録画を保存: 期間: 20

⑤

コピー先 保存

- 左側のツリーから、
- ①: 設定するカメラを選択
 - ②: チャンネルイベント: アラームするイベントを選択
 - ③: アラーム設定のオン/オフ
 - ④: 各タブでアラーム時の動作を指定(複数可)
 - ⑤: 保存をクリック

SmartPSS Liteの操作(ライブビュー)

① 機器ツリー: 閲覧したいレコーダー/カメラをダブルクリックで表示

② PTZ操作: PTZ操作/OSD対象機器操作可能

③ 画面表示: 分割表示/フルスクリーン設定可

④ 画面ツアー設定・操作

⑤ 表示エリア内右クリック→サブメニュー表示

SmartPSS Liteの操作(再生-検索)

- ①機器ツリー:録画データを見るNVR/IPCを選択
- ②ビュー:録画/画像を選択、録画/ストリーム種別を指定
- ③時刻:検索期間を指定。●がある日が録画が残っている日
※検索期間は、日跨ぎOK、24時間以内
- ④検索をクリックすると、録画データが検索される。

録画種別	解説
全ての録画	全ての録画データ
一般の記録	通常録画
アラーム録画	アラーム録画
MD	動体検知録画
インテリジェント	IVSなどのインテリジェント録画

SmartPSS Liteの操作(再生+エクスポート)

録画データのエクスポート

パス: martPSSLite\Data\UserRecord\Download\ 参照

ファイル形式: ASF (dropdown menu with options: ASF, AVI, MP4, 元フォーマット)

空き領域: 114069MB OK キャンセル

①タイムラインが表示される。
再生したいポイントでクリックすると、そこから再生が開始される。

②再生操作: 同期再生・逆再生・再生/一時停止・停止・コマ送り・再生速度変更・音量変更

③エクスポートしたい位置でクリックすると④が表示される

④の赤いバーをドラッグし、エクスポートしたい期間を指定し、
③のハサミを再度クリック→⑤のポップアップが表示される。
エクスポート先とファイル形式を指定し、OKをクリック→エクスポート開始。

SmartPSS Liteの操作(再生+エクスポート)

録画データのエクスポート

パス: martPSSLite\Data\UserRecord\Download\ 参照

ファイル形式: ASF

ASF

AVI

MP4

元フォーマット

空き領域: 114069MB

OK キャンセル

①タイムラインが表示される。
再生したいポイントでクリックすると、そこから再生が開始される。

②再生操作: 同期再生・逆再生・再生/一時停止・停止・コマ送り・再生速度変更・音量変更

③エクスポートしたい位置でクリックすると④が表示される

④の赤いバーをドラッグし、エクスポートしたい期間を指定し、
③のハサミを再度クリック→⑤のポップアップが表示される。
エクスポート先とファイル形式を指定し、OKをクリック→エクスポート開始。